

リスナーをこう呼ぶ)にとっては魅力的な周波数帯です。パプアニューギニアの放送は日没から20時頃までが聞こえる可能性が高く、少し遅れてインドネシアの放送が聴こえ始めます。深夜から早朝にかけてはそれよりも遠い国々の放送が聴こえやすくなります。

パプアニューギニアの放送はピジンイングリッシュと言われるこの国独特な訛りのある英語で放送が行われています。欧米の最新ポップスがたくさん登場し、熱帯地方ならではの明るく楽しい放送です。

● 75 メーター・バンド(3900～4000kHz)

この周波数帯は日本、中国、北朝鮮、インドネシア、パプアニューギニアなどで国内放送に用いられている他、英BBCやフランスRFI、ハンガリーのラジオ・ブダペスト、韓国KBS、台湾RTIなどの国際放送でも用いられています。日本の国内放送とは、ラジオNIKKEI(3925kHzと3945kHzの各周波数)です。この周波数帯も低いため、冬場の受信に適しています。

冬場にはヨーロッパの放送も聴こえますが、夏場はラジオNIKKEIと近隣諸国の放送しか受信のチャンスがありません。3905kHzでパプアニューギニアとインドネシアの国内放送が受信できます。パプアニューギニアのニューイングランド島のカビエンにある放送と、インドネシアのイリアンジャヤ州メラウケにある放送です。冬場の日没前後からチャレンジしてみましょう。

[表 3-1] パプアニューギニアの国内放送周波数

周波数(kHz)	周波数(kHz)
3205	3305
3220	3315
3230	3325
3235	3335
3245	3345
3260	3355
3275	3365
3260	3375
3275	3385
3290	3395



[写真 3-2] 香港RTHKのペリカード

香港のRTHK(香港電台)は、通常中波帯とFMで放送を行っているが、75メーター・バンドの3940kHzで特別放送を実施することがある。香港内に向けた放送であるため送信出力が弱く、日本で聴くのにには根気が必要だが、聴こえたときの感激はひとしおだ。



[写真3-3] グアテマラの声

LA VOV DE GUATEMALAのペナント。トロピカル・バンドでは、熱い国からのリズムカルな放送を聴くことができる。

[表3-2] 5MHz付近の標準電波局/実験局

短波帯の標準周波数報時局					
送信国(機関)	識別 信号	周波数 (MHz)	出 力 (kW)	空中 線型	送信時間(UTC)
中 国	BPM	5	20	無指向型	24時間
チ リ	CBV	4.228			08:55-09:00
スペイン	EBC	4.998	1	無指向型	10:30-10:55(土, 日, 祭日を除く)
韓 国	HLA	5	2	垂直型	24時間
イタリア	IAM	5	1	垂直型	10:30-11:30 (日, 祭日除く・夏季1時間早い)
イギリス	LDS	5		——	24時間
アルゼンチン	LOL	5	2	——	14:00-15:00(土, 日, 祭日を除く)
ロシア(モスクワ)	RWM	4.996	5 5	水平型	24時間
アメリカ(コロラド)	WWV	5	10	垂直型	24時間
アメリカ(ハワイ)	WWVH	5	10	垂直型	24時間
ベネズエラ	YVTO	5	1	——	24時間
台 湾	BSF	5	2	——	24時間(毎時35-40分停波)
オーストラリア	VNG	5	10	無指向型	24時間
ウズベキスタン	ULA4	5	1	水平型	00:00-03:50
ロシア(イルクツク)	RID	5.004	1	水平型	24時間
実験局					
日本電通大	JG2XA	5.006	0.2	水平型	24時間
		8.006	0.2	水平型	24時間